

## PROEL WM600H

**PROEL**

Cod.Art. : 29568

### SISTEMA MICROFONICO UHF WIRELESS A 2 CANALI LAVALIER + HEADSET

I radiomicrofoni della serie WM600 sono sistemi UHF a frequenza controllata PLL preprogrammata, caratterizzati da una trasmissione affidabile e di ottima qualità. Il sistema radiomicrofonico WM600H è composto da ricevitore WM600, trasmettitore tascabile WM6H, Lavalier e Headset. E' dotato di una valigetta in ABS per il trasporto. Sono disponibili 4 canali/frequenze accuratamente scelte per permettere l'uso simultaneo di 4 apparati radio senza che interferiscano fra di loro.

#### Caratteristiche principali

##### Ricevitore WM600

- DC In: Connettore per l'alimentatore
- Output: Uscita di linea sbilanciata jack mono 6,3mm
- Output: Uscita bilanciata microfonica XLR
- Power: Interruttore di accensione
- On: Led rosso di alimentazione
- RFf: Led verde di presenza segnale RF
- AF: Led rosso acceso quando un segnale audio è presente
- Set: Tenere questo tasto fin quando il numero lampeggia, premerlo nuovamente per impostare il canale di ricezione
- Numero Canale: Il display visualizza il numero di canale che deve corrispondere al canale del trasmettitore
- Volume: Regolare il potenziometro su un livello adeguato a non saturare l'ingresso del mixer
- Antenna: Posizionare il ricevitore lontano da altri oggetti metallici e a non più di 30m dal trasmettitore
- Frequenza di Ricezione: Banda di frequenze radio di ricezione

## PROEL WM600H

### Trasmettitore Bodypack WM6H

- Input: Ingresso mini jack da 3,5mm per collegare il microfono in dotazione
  - Off Mute On: Interruttore di accensione, mute, spegnimento
  - Antenna: Non forzarla, scollegarla o cercare di sostituirla con un'altra
  - Numero Canale: Il display visualizza il numero di canale che deve corrispondere a quello impostato nel ricevitore
  - Vano Batterie: Facendo scorrere la parte bassa del bodypack si accede al vano batterie
  - Tasti Set: Tasti su e giù per impostare il canale di trasmissione
  - GAIN: Agire su questo trimmer per ottimizzare il guadagno del microfono
  - Sensibilità: Posizione L=LOW tipica per strumenti, posizione H=HIGH tipica per i microfoni Headset e Lavalier
  - Vano Batterie: 2 batterie alcaline di tipo AA
  - Clip: Clip per agganciare il bodypack alla cintura
  - Frequenza: Sul retro del bodypack è indicata la banda di frequenze del trasmettitore
- Contenuto della Confezione
- Microfono Lavalier LWM1 e Headset HWM1
- Frequenze Disponibili
- 863.1MHz, 863.9MHz, 864.5MHz, 864.9MHz

Prezzo : €175,00 IVA inclusa (€143,44 esclusa IVA)