

ALTO ZMX862



Cod.Art. : 18196

MIXER COMPATTO 6 CANALI

Lo Zephyr ZMX862 è un mixer 6 canali, due mono e due stereo, rispettivamente dotati di ingressi XLR (con alimentazione Phantom) e di ingressi Jack da 1/4" bilanciati (TRS). L'ingresso mono dispone anche di un ingresso di tipo line (bilanciato) su jack da 1/4" TRS. Su ogni canale è disponibile un equalizzatore a 3 bande, un gain, potenziometri pan e volume. Disponibili anche due mandate AUX, con rispettivi potenziometri (send) su ciascun canale, e un ingresso e un'uscita su connettori RCA stereo per il collegamento di lettori musicali e/o registratori. Il controllo del volume è di tipo rotativo su tutti i canali. Il volume dell'uscita Main è controllabile da un classico potenziometro rotativo al di sopra del quale troviamo i 2 LED meter (stereo) a 8 segmenti, i due potenziometri Aux Return.

Caratteristiche principali

- 8 Ingressi totali, compresi XLR input con alimentazione Phantom su canali 1 e 2
- 2 Canali di ingresso mic con XLR dorati e ingressi di linea bilanciati
- 2 Canali di ingresso stereo TRS bilanciati
- Headroom estremamente elevato
- EQ 3-shelf su ogni canale mono e stereo
- 2 Aux-send per canale per effetti e monitoraggio esterno
- 2 Bus con uscite stereo 1/4" Main e Control Room
- Risposta in frequenza: 20Hz - 22kHz (+/-1dB)
- Distorsione armonica: $\lt; 0.005\%$ a + 4dBu, 1kHz
- Gain Range: 0/50dB (MIC in), 15/35dBu (Line mono), -20/+20dBu (Line Stereo)

ALTO ZMX862

- S/N: >110 dBu
- Impedenza: 3.9k Ohm (Mic), 10k Ohm (Line), 1k Ohm (Tape Out), 120 Ohm (Out)
- EQ: Alti $\pm 15\text{dB}@12\text{kHz}$, Medi $\pm 15\text{dB}@2.5\text{kHz}$, Bassi $\pm 15\text{dB}@80\text{Hz}$
- Uscite sbilanciate: Tape (RCA), Main e Cuffie su jack da 1/4"
- Dimensioni: 202 x 250 x 58mm
- Peso: 1,7kg

Prezzo : €89,00 IVA inclusa (€72,95 esclusa IVA)
